

Биометрический считыватель контроля доступа ST-FR020EM

Биометрический считыватель ST-FR020EM, поддерживающий идентификацию по отпечаткам пальцев или по проксимити картам стандарта EM, предназначен для организации автономной системы контроля доступа с программированием локально с помощью системы голосового меню, или для работы в составе централизованной сетевой СКУД или СУРВ с программированием через программное обеспечение.

Централизованная система контроля доступа может быть организована либо с использованием только программного обеспечения Таймекс, либо путем интеграции в любую другую СКУД. Бесплатная версия программного обеспечения Таймекс обеспечивает программирование считывателей, ввод пользователей с учетом уровней доступа и формирование отчетов. Интеграция считывателя ST-FR020EM в сторонние системы контроля доступа осуществляется посредством интерфейса Wiegand. Выходной Wiegand формат устройства может произвольно конфигурироваться пользователем с длиной кода от 26 до 64 бит. Wiegand вход ST-FR020EM может использоваться для подключения внешнего проксимити или дополнительного биометрического считывателя.

Считыватель ST-FR020EM рассчитан на 1500 шаблонов, т.е. если на каждого человека заносится по 2 шаблона, то общее количество пользователей составит 750. Поддерживаются такие режимы распознавания пользователя как идентификация по пальцу или по карте.

Функциональные параметры

- Металлический корпус
- Сенсор со стеклянной призмой
- Высокий уровень погодозащищенности
- Контроллер с поддержкой всех функций контроля доступа
- Релейный выход управления замком и общий тревожный выход
- Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери, датчик вскрытия
- Wiegand выход/выход, USB порт (host)
- Поддержка отпечатка пальца прохода по принуждению
- Голосовые инструкции на русском языке

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|---------------------------|---|
| Количество пользователей: | 1500 ОП, 10000 карт |
| Количество событий: | 20.000 |
| Время идентификации: | <1 с |
| FAR: | <0.0001% |
| FRR: | <1% |
| Считыватель: | EM, встроенный, 125 кГц |
| Интерфейсы: | RS485, TCP/IP, USB host, Wiegand вход/выход |
| Выход управления замком: | Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А |
| Дополнительные входы: | Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери |
| Дополнительные выходы: | Тревожный выход: реле НЗ/НР |
| Питание: | 12 В пост. тока, не более 400 мА |
| Рабочая температура: | от -10 до +50 °C без конденсации |
| Рабочая влажность: | 10% - 90% |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты: | 148x73x35 мм |
| Опционально: | поддержка карт MIFARE |

