



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Novicom **W54CR**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

v.1.0

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем всё возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

Всепогодная влагозащищённая камера с ИК подсветкой



Модель: NOVIcam W54CR

Объектив: 3.6 мм

Описание.....	4
Основные особенности	5
Комплектация.....	6
Указания по безопасной эксплуатации.....	7
Спецификация модели	9
Гарантийный талон.....	11

ОПИСАНИЕ

Новая модель уличных видеокамер в компактном дюралюминиевом корпусе. Ультрасовременный дизайн и расширенные функциональные возможности.

Полная пыле и влагозащита (IP66). Автоматическая ИК подсветка до 20 м. Двойное стекло: одно — для объектива, второе — для ИК светодиодов, что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК светодиодов.

Камера комплектуется регулируемым кронштейном с возможностью крепления как на стену, так и на потолок.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 600 ТВ линий
- Матрица 1/3" Pixel Plus NAVIGATOR
- Чувствительность 0.1 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)
- Механический ИК фильтр день/ночь
- ИК подсветка до 20 метров
- Защита от переполюсовки
- Широкий диапазон входного напряжения 9~15В
- Влагозащищённая – класс защиты IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеокамера с проводными разъёмами видеовыход BNC (мама) и клеммный разъём (зажимные контакты)
2. Упаковка с внутренними держателями
3. Инструкция по эксплуатации
4. Кронштейн для установки камеры на стену и на потолок
5. Ключ для регулировки положения кронштейна
6. Защитный козырек с винтом для крепления
7. Пластиковый дюбель - 3шт
8. Крепёжный винт - 3 шт



Внимание:

NOVICam оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Напряжение питания

1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Страного соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

2.3. Не устанавливайте камеру:

— в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

— в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажён помехами.

2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъёмам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.



Внимание:

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель	NOVIcam W54CR
Тип камеры	Цветная уличная
Электронника	Матрица
	1/3" Pixel Plus NAVIGATOR
	Разрешение
	600 ТВЛ
	TV система
	PAL
	Чувствительность
	0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)
	ИК фильтр
	Механический
Настройка экспозиции	Настройка экспозиции
	Авто / Ручная / AIS
	Электронный затвор
	1/50 ~1/12 000 с
	Контроль усиления
Соотношение сигнал/шум	Авто
	>52 дБ
	Гамма-коррекция
Система синхронизации	0.45
	Внутренняя
Оптика	Объектив
	3.6 мм
Угол обзора по диагонали	84°

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

ИК	Дальность и угол ИК	20м 35°
	Продолжительность работы ИК подсветки	20 000 часов
Интерфейс	Видеовыход	Композитный 1.0 В р-р 75 Ом
Системные возможности	Баланс белого (Режим/Диапазон)	ATW (2400~12000K)
	Компенсация задней засветки	Авто
	Режим день/ночь	Авто
Физические параметры	Дальность передачи видео	До 150 метров (без использования дополнительного оборудования)
	Размеры (Д x Ш x В)	160 x 69 x 70 мм
	Вес	300 г
	Рабочая температура	-35°C ~ +50°C
	Энергопотребление	DC 12V 250mA (3Вт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



► Гарантийные обязательства

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение одного года, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICAM будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20).

Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICAM дает обязательства осуществить ремонт или замену изделий, на усмотрение компании, на которые распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб или убытки,

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

связанные с данными изделиями, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК до окончания гарантийного срока. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

4. Настоящая гарантия не распространяется на:

4.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяже-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ний срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от NOVICAM;

4.4. повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

— обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

— нарушение правил и условий установки и эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

— установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NOVICAM;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;
е) небрежного обращения;
ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

Единая служба поддержки

8-800-555-05-20

(звонок из любого региона России бесплатный)

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии
под контролем "Новые камеры" РОССИЯ

W54CR

8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru